

A close-up photograph of a black CTEK RB 3000 booster connected to a car battery. The booster is positioned on top of the battery, with its red and black clamps attached to the battery terminals. The digital display on the booster shows '86 %'. The CTEK logo is visible on the front of the device. The background shows the engine compartment of a car.

RB 3000

SOFORTIGER STARTSTROM

Mit dem RB 3000 Booster können Sie Fahrzeuge mit leeren 12-V-Batterien sofort starten. Ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen, zusätzlichen USB-Ladeanschlüssen und einer integrierten Taschenlampe ist es ebenso vielseitig wie zuverlässig. Leistungsstark, kompakt und einsatzbereit sorgt er dafür, dass den Reisen im Leben nichts im Wege steht.

STARTHILFE FÜR LEERE 12V-BATTERIEN

Das ist der tragbare Booster RB 3000. Dank der kompakten Größe und einem Spitzenstrom von 3000 A kann das Gerät den meisten 12-V-Batterien problemlos Starthilfe geben. Es verfügt über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, einschließlich funkensicherer Technologie und Verpolungsschutz, so dass Sie es bedenkenlos verwenden können, um zu starten. Aber es ist mehr als nur ein Starthilfegerät. Es ist außerdem eine vielseitige Powerbank mit USB-Ladeanschlüssen für alle Ihre Geräte und es verfügt über eine integrierte LED-Taschenlampe mit drei Leuchtmodi. Sie werden keinen Moment verpassen, wo Sie das Abenteuer auch hinführt – Unbeschwertheit, die die schwedischen Ladepioniere CTEK bieten.

VOLLGEPACKT MIT LEISTUNG, IMMER BEREIT

Der RB 3000 liefert sofortige Startkraft und bringt Sie zuverlässig wieder in Fahrt. Ob er Ihnen hilft, eine unerwartet leere Batterie zu überbrücken, oder ob er Geräte unterwegs mit Strom versorgt, er ist immer bereit, wenn Sie ihn brauchen. Kompakt, smart und langlebig, ein unverzichtbarer Begleiter für jede Reise.

- Sofortige Startkraft – für bis zu 30 Starts mit einer einzigen Ladung.
- Starthilfe für alle Arten von 12V-Blei-Säure-Batterien, einschließlich AGM, EFB, WET, GEL und Ca/Ca.
- Funkenfreie Technologie und Verpolungsschutz für sicheren Gebrauch.
- Kompaktes Design für einfachen Transport und Lagerung.
- USB-Powerbank mit hoher Kapazität und integrierter Taschenlampe mit 3 Leuchtmodi.
- Robustes, schwedisch inspiriertes Design für verlässliche Leistung.
- Lädt Telefone, Tablets und andere elektronische Geräte über integrierte USB-A- und USB-C-Anschlüsse. Wird mit Klemmen, Aufbewahrungstasche und Bedienungsanleitung geliefert.
- Ergonomisches Design mit intuitiven LED-Anzeigen.
- 2 Jahre Garantie.

CTEK

RB 3000**TECHNISCHE DATEN**

SPIITZENSTROM DER BATTERIE	3000 A/30 Starts
MAXIMALER ANLAUFSTROM	1980A
STARTSTROM	Bis zu 1300A
KAPAZITÄT INTERNE BATTERIE	16000mAh (4000mAhx4 / 59.2Wh)
SCHNELLE LADEZEIT	2, 5 Stunden
INTERNER AKKU-TYP	4S1P
ZELLCHEMIE INTERNE BATTERIE	Lithium-Ionen-Polymer
EINGANG	USB-C PD 30W
AUSGANG	12V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
BATTERIETYPEN	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
BATTERIECHEMIE	Blei-Säure
STARTSPANNUNG	2.5 V
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-20 °C bis +55 °C für Ausgang
LAGERTEMPERATUR	0°C to +55°C
BENUTZEROBERFLÄCHE	Anzeige
ABMESSUNGEN (L X B X H)	239 x 107 x 40 mm
NETTOGEWICHT (GERÄT MIT KABELN)	1028 +/-10 g
IP-KLASSE	IP65
LÄNGE ABNEHMBARES STARTKABEL (AUSGANG)	0.25 m
KÜHLUNG	Natürliche Konvektion
LÄNGE NETZTEILKABEL	1 m
TYP NETZTEILKABEL	USB-C
GARANTIE	2 Jahre

GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Bei Fragen zu CTEK-Produkten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst. Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradhersteller der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf WWW.CTEK.COM

Um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Gestaltung zu verbessern, behalten wir uns vor, Produkte und Produktangaben ohne Vorankündigung jederzeit zu ändern. Wir behalten uns beim Auftreten von Fehlern vor, das Produkt zu untersuchen und den Fehler zu überprüfen. Produktrückgaben unterliegen den Garantiebedingungen.

CTEK